

Разъём высокочастотный RUICHI BNC-BJ, под пайку



Высокочастотный разъем – конструкция, предназначенная для подсоединения различных электронных устройств к электрическим цепям для осуществления согласованной надежной передачи сигналов высокой частоты. При этом в местах соединения потери сводятся к минимуму. Высокочастотные разъемы могут иметь обычные или изолированные корпусы. По способу соединения они могут быть: с байонетным соединением или с резьбовым соединением.

Характеристики

Тип разъёма	Гнездо (jack) BNC, монтаж на панель
Диапазон рабочих частот, ГГц	до 4
Волновое сопротивление, Ом	50
Контактное сопротивление, мОм, не более	3
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	5000 (при Uисп.дс=500 В)
Дизэлектрическая прочность, В	1500 (50 Гц, 1 мин.)
Размер установочного отверстия, мм	Φ9,7 (см.рис)
Глубина, мм	27,8
Вес брутто	4.95
Транспортная упаковка: размер/кол-во	42*28*18.5/2800

