

## ФРМ-2



Фонарь сигнальный ФРМ-2 малогабаритный для визуализации сигналов в цепях сигнализации радиоэлектронной аппаратуры.

Применяется в качестве составной части информационных и сигнальных панелей, выполняющих визуальное оповещение оператора о состоянии контролируемых электрических цепей постоянного и переменного тока оборудования общего и специального назначения.

Сигнальный фонарь ФРМ-2 производится в цилиндрическом корпусе из изоляционного материала, который состоит из патрона с контактами и колпачка с цветным светофильтром.

Фонарь отличается высокой механической и электрической износостойкостью, компактностью габаритов и стойкостью к вибрационным нагрузкам длительного характера.

Предназначен для работы с лампами накаливания  $I_{max}-0,38A$ ,  $U_{max}-26V$ , с колбами диаметром 12 мм, Фонари сигнальные типа ФРМ-2 изготавливаются с несколькими вариантами светофильтров:

- бесцветный (белый),
- красный,
- синий,
- зелёный,
- жёлтый.

### Технические характеристики:

Цоколь применяемых ламп	E10/13
Форма светофильтра	круглая
Номинальное напряжение	26 V
Номинальный ток	0,38 A
Интервал рабочих температур	от -60 до +85°C
Установочные размеры	отверстие d = 15,5 мм
Способ крепления	гайка

Фиксация устройства в месте установки обеспечивается прижимной гайкой, навинчиваемой на внешнюю корпусную резьбу.

Сигнальный фонарь ФРМ-2 изготавливается во всеклиматическом «В» и в исполнении для умеренного и холодного климата «УХЛ» по ГОСТ 15150-69.

