

# RUICHI

## Разъём питания RUICHI AC-002 (чёрный), с ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ



Разъемы питания предназначены для передачи напряжения переменного тока 220 В, а также низковольтного постоянного для компьютеров, ноутбуков, радиолюбительских самоделок, различающиеся по электрическим характеристикам и геометрическим параметрам.

Тип	Вилка блочная с выключателем
Тип выключателя	клавишный ON-OFF
Тип разъёма	C14
Количество контактов	3
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	500 (при $U_{исп.dc}=500\text{ В}$ )
Диэлектрическая прочность, В	3000 (50 Гц / 1 мин.)
Номинальное напряжение, В	250
Номинальный ток, А	10
Способ монтажа	на панель, на защелках
Материал корпуса	пластик
Цвет	черный (клавиша черная)
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	-25...+70
Размер установочного отверстия, мм	27,5x39
Высота, мм	29,3 (без клавиши)
Ширина, мм	31,3
Глубина, мм	41,3
Примечание	IEC 60320 (C14)

