


РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ

Для поверхностного монтажа

- Малые размеры. Оптимизированы для автоматического монтажа.
- Аналогичны Р1-12.

Диапазон номинальных значений 0 Ом, 1 Ом – 30 МОм.
 Типоразмеры 0201; 0402; 0603; 0805; 1206; 2010; 2512.
 Допустимое отклонение от номинала 1%; 5%; (другие под заказ).
 Номинальная мощность 0,05 Вт (0201); 0,062 Вт (0402); 0,1 Вт (0603); 0,125 Вт (0805); 0,25 Вт (1206); 0,75 Вт (2010); 1,0 Вт (2512).
 Рабочее напряжение 15 В (0201); 50 В (0402, 0603); 150 В (0805); 200 В (1206, 2010, 2512).
 Максимально допустимое напряжение 50 В (0201); 100 В (0402, 0603); 200 В (0805); 400 В (1206, 2010, 2512).
 Рабочий диапазон температур -55 – +125 °C.



Типоразмер	Размеры, мм			
	L	W	H	L1
0201	0,6	0,3	0,23	0,13
0402	1,0	0,5	0,35	0,25
0603	1,6	0,8	0,45	0,3
0805	2,0	1,2	0,4	0,4
1206	3,2	1,6	0,5	0,5
2010	5,0	2,5	0,55	0,5
2512	6,35	3,2	0,55	0,5

Сопротивление:
 первые две значущие цифры обозначают номинал.
 Третья цифра обозначает количество нулей.
 Например: 103 = 10 000 Ом = 10 КОм

E6	E12	E24	E48	E96	E6	E12	E24	E48	E96	E6	E12	E24	E48	E96	E6	E12	E24	E48	E96
100	100	100	100	100				178	178				316	316		560	560	562	562
					102		180		180	182				324				576	
					105	105			187	187	330	330	330	332	332			590	590
					107				191					340				604	
			110	110				196	196				348	348		620	619	619	
					113		200		200					357				634	
					115	115			205	205			360	365	365		649	649	
					118				210					374				665	
		120	120	121	121			215	215				383	383	680	680	681	681	
					124	220	220	220		221		390	390		392				698
					127	127			226	226			402	402				715	715
					130	130			232					412				732	
					133	133			237	237			422	422			750	750	750
					137		240		243			430		432				768	
					140	140			249	249			442	442				787	787
					143				255				453					806	
					147	147			261	261			464	464		820	820	825	825
		150	150	150	150				267	470	470	470		475				845	
					154	154	270	270	274	274			487	487				866	866
					158				280				499					887	
					160	162	162		287	287			510	511	511		910	909	909
					165				294					523				931	
					169	169	300	301	301				536	536			953	953	
					174				309				549					976	